



充电式收音机

DMR300 12Vmax-18V / AC



电池充电功能



12Vmax-18V CXT LXT 蓝牙收音机



给牧田锂电池充电

要用此收音机给电池充电，请插入电池，然后将交流电源适配器接通电源，即可对电池进行充电。





给牧田锂电池充电功能

要用此收音机给电池充电,请插入电池,然后将交流电源适配器接通电源即可对电池进行充电

牧田锂电池充电时间参考:分钟

12Vmax			18V					
BL1016 (1.5Ah)	BL1021B (2.0Ah)	BL1041B (4.0Ah)	BL1815N (1.5Ah)	BL1820B (2.0Ah)	BL1830B (3.0Ah)	BL1840B (4.0Ah)	BL1850B (5.0Ah)	BL1860B (6.0Ah)
32	48	71	25	35	45	65	80	100

充电状态指示

- 液晶屏显示电池充电状态:
(充电、充电完成、准备充电、充电错误)
- 可以显示电池充电已达到80%的电量



电池容量 指示灯	充电状态
(闪烁)	充电 (少于 80% 电量)
(闪烁)	充电 (已充 80% 或以上的电量)
(亮灯)	充电 (已充 100% 电量)



防尘防水等级: IP64
用于户外应用或恶劣环境



交流适配器插孔



配备蓝牙 2 级 **, 可通过移动设备无线播放音乐。
** 射程 10 米 (33 英尺); 在良好的无线电条件下
射程可达 30 米 (100 英尺)

AUX-IN插孔



可以连接外部音源,
作为扬声器使用

USB 输出端口



A 型 USB 接口,
5V/2.4A输出,
可以给其他设备充电

开瓶器功能



一节满电量电池持续运行时间: 小时

12Vmax CXT	12Vmax		18V LXT	18V	
	容量	运行时间		容量	运行时间
	1.5Ah BL1016	6.3		1.5Ah BL1815N	6.1
	2.0Ah BL1021B	8.2		2.0Ah BL1820B	8.2
	4.0Ah BL1041B	16.4		3.0Ah BL1830B	11.3
				4.0Ah BL1840B	16
				5.0Ah BL1850B	20.5
				6.0Ah BL1860B	24.7

交直流两用

使用交流适配器或
锂电池运行



18V
LXT
BL1815N / BL1820B /
BL1830B / BL1840B /
BL1850B / BL1860B

12Vmax
CXT
BL1016 / BL1021B /
BL1041B

交流适配器插孔

充电式收音机

DMR300 12Vmax-18V / AC

波段	FM / AM: 87.5 - 108 MHz / 522 - 1,710 kHz
扬声器尺寸	低音: Ø89 mm x2
蓝牙	版本: 5.0 最大传输距离: 30 m (98 ft)
体积 (长 x 宽 x 高)	285x185x305 mm
净重	4.4 kg (9.7 lbs.)

标准附件: AC 适配器

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)