



照片：DTD148

电 池

DTD148

BL1850: 18V 5.0Ah
BL1840: 18V 4.0Ah
BL1830: 18V 3.0Ah

BL1815N: 18V 1.5Ah
BL1815: 18V 1.3Ah

DTD137

BL1440: 14.4V 4.0Ah
BL1430: 14.4V 3.0Ah

BL1415N: 14.4V 1.5Ah
BL1415: 14.4V 1.3Ah

充电器

DC18RC
DC18RA

二口充电器快速充电器
DC18RD

DC18SF
充电时间 (3.0Ah)
1到2个电池60分钟
3到4个电池120分钟

充电时间 (3.0Ah)
22分钟

电池保护套(选购件)
适合在户外或恶劣的环境中使用时，以保护电池不被灰尘或水滴的侵害。
适用于18V-DTD148: 部件号. 195798-3
适用于14.4V-DTD137: 部件号. 195797-5
保护电池盒，在户外或恶劣的环境中使用时，不受灰尘或水滴的损坏



工具吊架(选购件)
部件号. 195927-8
可以便捷地将工具扣挂在腰带上。



充电式冲击起子机		DTD148/DTD137	
	无段变速	DTD148	DTD137
	电子刹车		
	正反转		
	电子式3速		
	内置工作灯		
	携带箱		
标准附件: 快速充电器·电池盖			
		能力	机螺丝: M4-M8 (5/32"-5/16") 标准螺栓: M5-M16 (3/16"-5/8") 高强度螺栓: M5-M14 (3/16"-9/16") 粗螺纹(长度): 22-125mm (7/8"-4-7/8")
		冲击数 (ipm)	3rd: 0-3,800 2nd: 0-2,600 1st: 0-1,100
		回转数 (rpm)	3rd: 0-3,600 2nd: 0-2,100 1st: 0-1,100
		最大扭矩	175N·m (1,550in. lbs)
		体积(长×宽×高)	BL1850: 119×79×238mm= (4-11/16" × 3-1/8" × 9-3/8") BL1815: 119×79×220mm= (4-11/16" × 3-1/8" × 8-5/8")
		净重	BL1850: 1.5kg (2.3lbs) BL1815: 1.2kg (2.8lbs)
			机螺丝: M4-M8 (5/32"-5/16") 标准螺栓: M5-M16 (3/16"-5/8") 高强度螺栓: M5-M14 (3/16"-9/16") 粗螺纹(长度): 22-125mm (7/8"-4-7/8") 3rd: 0-3,600 2nd: 0-2,600 1st: 0-1,100 3rd: 0-3,400 2nd: 0-2,100 1st: 0-1,100 175N·m (1,500in. lbs) BL1440: 119×79×238mm= (4-11/16" × 3-1/8" × 9-3/8") BL1415: 119×79×220mm= (4-11/16" × 3-1/8" × 8-5/8") BL1440: 1.4kg (3.1lbs) BL1415: 1.2kg (2.6lbs)

规格和设计如有变更，恕不另行通知

牧田(中国)有限公司

<http://www.makita.com.cn>

Makita

充电式冲击起子机
DTD148/DTD137

满足专业人士需求

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

高功率

175
N·m

DTD148



更长久的使用时间

BL
MOTOR

照片：DTD148
随机不包含批头

强力
175^{DTD148:18V} N·m

高性能
35%^{DTD148: 使用BL1840} 提高速度
和之前的型号相比

更小巧
119^{mm}
比现行品缩短10mm



照片: DTD148



照片: DTD137



照片: DTD148

“T”型模式: 自钻螺钉紧固模式

“T”模式是一种特殊的模式: 在不损坏螺钉和工件的前提下, 有效快速的紧固自攻自钻螺丝。

在这种模式下, 首先, 工具转速保持在3600rpm状态下紧固螺丝, 以“hard”模式快速钻进螺丝。当螺丝顶部碰到工件时, 内置的电子控制器自动降低转速和冲击速度, 转速变成2100rpm, 同时, 冲击数也变成2600ipm, 以“Medium”的模式进行工作, 以保证不会损坏螺丝头。



3 段冲击力的选择

为了减少紧固时的故障率发生, 可以根据加工工件的材质、紧固螺丝的规格, 只需按动一个按钮, 即可调整冲击力的大小。



电池电量显示

通过简单的按下一个按钮, 即可查看不同等级的三种剩余电量;
3格指示灯全部点亮: 电池剩余电量50%以上
2格指示灯点亮: 电池剩余电量20%~50%之间
1格指示灯点亮: 电池剩余电量20%以下

高性能的无刷直流电机

无刷直流电机

- :: 由于没有碳刷, 免维护
- :: 因为没有碳刷, 不会在运行时由于摩擦而产生动力的损耗, 减少产生的热量, 同样一节充满电的电池工作量比有刷电机更多

更适合长时间连续使用的需要

- :: 无刷电机产生的热量更小, 更适合长时间连续使用的工作需要。

单一电池的工作量更多

- :: 由于无刷直流电机的非常高效利用能源, 单一电池的工作量增加。
- :: 电池的工作量增加, 延长电池寿命, 节约使用成本

测试: 使用65mm的粗螺纹拧入娑罗双木

DTD148	110
以往型号 (4.0Ah电池)	100



照片: DTD148



BL
MOTOR