



充电式冲击扳手  
TW011GZ

满足专业人士需求



**40V** Li-ion  
**max**

高功率、超长  
19mm (3/4") 方形驱动杆

最大紧固扭矩  
**1,500\*** N·m  
紧固到位冲击6秒后的数值

最大拆卸扭矩  
**1,900\*\*** N·m  
在最大冲击模式下 (4)

\*紧固M30螺栓

\*\*M33螺栓在3秒内松开的最大扭矩值

**BL**  
MOTOR  
无刷电机

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术



**BL MOTOR**  
无刷电机

高功率



**恒速控制**

确保稳定的扭矩，直到电池容量耗尽。  
(反向和最大正向旋转除外)

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY  
防尘防水滴技术



### 电子式四级冲击力选择

使用户能够根据工作需要选择合适的冲击力和转速。



| 模式    | 回转数 (min <sup>-1</sup> ) | 冲击数 (min <sup>-1</sup> ) |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 1. 低速 | 0-500                    | -                        |
| 2. 中速 | 0-700                    | 0-1,400                  |
| 3. 快速 | 0-1,100                  | 0-2,000                  |
| 4. 高速 | 0-1,800                  | 0-2,600                  |

全速模式

扳机开关无需扣到底，即可达到全速模式，从而减少了扣动扳机时手部和手指的疲劳

### 适用于拆卸和安装轮胎等的模式设置

| 模式    | 工具工作状态                         | 目标紧固扭矩         | 反转                    |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. 低速 | 检测到冲击后立即停止<br>(手动紧固大型卡车轮胎)     | 30 - 50 N·m*   | 螺栓松开后<br>转速降低<br>缓慢运行 |
| 2. 中速 | 检测到冲击后约0.3秒停止<br>(大型卡车轮胎的初始紧固) | 50 - 150 N·m*  |                       |
| 3. 快速 | 检测到冲击后约0.5秒停止<br>(大型卡车轮胎的临时拧紧) | 300 - 450 N·m* |                       |
| 4. 高速 | 最大速度紧固                         | 1,500 N·m**    | 最大速度拆卸                |

\*使用M20-M24螺栓 \*\*紧固到位6秒，紧固M30螺栓时

### 附件

#### 扩展手柄组

部件号: 191G67-2



### 充电时间

|                       | 快速 充电  |        |
|-----------------------|--------|--------|
|                       | DC40RA | DC40RC |
| <b>40V Li-ion max</b> |        |        |
| *1 BL4020 2.0Ah       | 22分钟   | 30分钟   |
| *1 BL4025 2.5Ah       | 28分钟   | 38分钟   |
| *1 BL4040/F4.0Ah      | 45分钟   | 67分钟   |
| BL4050F5.0Ah          | 50分钟   | 85分钟   |
| BL4080F8.0Ah          | 76分钟   | 170分钟  |

\*1 推荐电池

### 充电式冲击扳手

### TW011GZ

- 无段变速
- 电子自动刹车
- 正反转
- 电子式4速
- 电子恒速
- LED工作灯
- 携带箱

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大输出功率           | 810W (使用BL4080F电池)                                                                                         |
| 方形驱动器            | 19.0 mm (3/4")                                                                                             |
| 最大紧固扭矩           | 6秒紧固: 1,500 N·m<br>3秒紧固: 1,250 N·m                                                                         |
| 最大拆卸扭矩 (其他条件)    | 1,900 N·m                                                                                                  |
| 回转数              | M33螺栓在3秒内松开的最大扭矩值<br>高速 / 快速 / 中速 / 低速:<br>0 - 1,800 / 0 - 1,100 / 0 - 700 / 0 - 500 min <sup>-1</sup>     |
| 冲击数 (IPM) (其他条件) | 高速 / 快速 / 中速 / 低速: 0 - 2,600 / 0 - 2,000 / 0 - 1,400 / - min <sup>-1</sup><br>在低速模式 (模式1) 下，一旦检测到冲击，就会自动停止 |
| 尺寸(长x宽x高)        | 329 x 94 x 297 mm                                                                                          |
| (电池)             | BL4025                                                                                                     |
| 净重               | 4.3 - 5.5 kg                                                                                               |
| (电池)             | BL4020 - BL4080F                                                                                           |

标准附件: 挂钩(电池、充电器另售)

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)