

满足专业人士需求

LXT

Makita

充电式角向冲击扳手
DTL300 / DTL301 / DTL302

最大紧固扭矩

340 N·m

紧固到位冲击6秒后的
数值

最大拆卸扭矩

530 N·m

在3秒内松开的数值

用于汽车维护

高功率 & 高速紧固

专为车辆与农机狭小空间设计，让检修更省时、更省力

用于农机刀刃更换

用于铁路维护工作

■ DTL300



12.7[1/2"]
C形环
有孔

■ DTL301



12.7[1/2"]
定位销

■ DTL302



9.5[3/8"]
C形环
没有孔

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

高功率 & 高速紧固

纤薄机身，大功率紧固，空间紧凑

机头高度
DTL302
78mm
DTL300/DTL301:
81mm

BL
MOTOR
无刷电机

最大紧固
扭矩
340
N·m

最大拆卸
扭矩
530
N·m

正向/反向旋转模式下的自动停止系统

用于连续临时紧固，防止螺母在松开过程中脱落



	描述	应用
紧固	以软冲击模式旋转，并在冲击开始后立即停止。	螺栓和螺母的临时紧固
拆卸	以硬冲击模式旋转，并在冲击结束后立即停止	松开螺栓和螺母时防止螺母丢失

三级冲击功率选择



模式	最大冲击数
高速	4,000min ⁻¹
中速	2,800min ⁻¹
低速	1,800min ⁻¹

XPT

开关面板



反转开关按钮

LED工作灯



纤薄握把

握把周长为115mm

出色的机动性

重心靠近开关，从而最大程度地减轻了手部疲劳。



重心



LED 工作灯

3个亮度级别

附件

销4组件

部件号：194485-1

仅DTL301



充电时间

	快速/充电	DC18RC	DC18SD
BL1815N1.5Ah	15分钟	30分钟	
BL1820B2.0Ah	24分钟	45分钟	
BL1830B3.0Ah	22分钟	60分钟	
BL1840B4.0Ah	36分钟	90分钟	
BL1850B5.0Ah	45分钟	110分钟	
BL1860B6.0Ah	55分钟	130分钟	

充电式角向冲击扳手

DTL300Z / DTL301Z / DTL302Z

	无段变速	最大输出功率	360W(使用BL1860B)
	制动系统	最大紧固扭矩	310 - 340 N·m (230 - 250 ft.lbs.)
	正逆转	(电池)	BL1820B - BL1860B
	电子式3速	拆卸扭矩	500 - 530 N·m (370 - 390 ft.lbs.)
	携带箱	(电池)	BL1820B - BL1860B
		方形驱动杆	DTL300/DTL301:12.7 mm (1/2")
			DTL302: 9.5 mm (3/8")
		回转数	高速/中速/低速: 0 - 3,200 / 0 - 1,500 / 0 - 1,000 min ⁻¹
		冲击数	高速/中速/低速: 0 - 4,000 / 0 - 2,800 / 0 - 1,800 min ⁻¹
		机头高度	DTL300 / DTL301: 81.0 mm (3-3/16")
			DTL302: 78.0 mm (3-1/16")
		尺寸 (长x宽x高)	396 - 414 x 80 x 86 - 92 mm
		(电池)	仅工具 - BL1860B
		净重	1.8 - 2.1 kg (4.0 - 4.6 lbs.)
		(电池)	BL1820B - BL1860B

标准附件：电池、充电器另售

规格和设计如有变更，恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话

www.makita.com.cn

400-928-6517

(接听时间：8:00-17:00，节假日除外)