

■ 充电式果树剪

DUP180 18V

BL
无刷电机
XPT
防尘防水滴技术刀片与开关灵敏同步
核心在于电机传感器

■ 充电式链锯

DUC101 18V

BL
无刷电机
XPT
防尘防水滴技术净重
1.6kg
BL1815N

DUC150 18V

BL
无刷电机
XPT
防尘防水滴技术净重
1.7kg
BL1815N

工作量

测试条件:
在切割边缘施加20N或更小的压力
负载下, 切割直径为50mm的雪松
木材
链条型号: 80TXL

210 pcs.
电池: BL1830B

■ 附件

剪切刀片 U/L 套装 (部件号: 1916M8-3)

果树剪的替换剪切刀片

剪切刀片 U
部件号: 1832B2-8剪切刀片 L
部件号: 1832B1-0

长柄附件套装

部件号: 1916B3-6

全长: 1,162mm (带DUP181Z)
净重: 1.1kg

磨刀石套装

部件号: 1912E4-1

剪切刀片专用磨刀石



■ 充电时间

	快速充电 DC18RC	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15分钟	30分钟
BL1820B 2.0Ah	24分钟	45分钟
BL1830B 3.0Ah	22分钟	60分钟
BL1840B 4.0Ah	36分钟	90分钟
BL1850B 5.0Ah	45分钟	110分钟
BL1860B 6.0Ah	55分钟	130分钟
BL1890 9.0Ah	85分钟	200分钟
BL18120 12.0Ah	120分钟	265分钟

*1 推荐电池

■ 充电式果树剪

DUP181Z

电子自动刹车

扭矩限制器

最大输出功率
最大切割能力
从完全打开到完全关闭的时间
握持部分周长
尺寸 (长 x 宽 x 高)
(电池)
净重
(电池)

530W (使用BL18120)
30 mm (1-3/16")
0.34 sec
125 mm (4-7/8")
300 x 75 x 113 mm
BL1820B
1.1 - 2.1 kg
BL1815N - BL18120

标准附件: 套筒扳手13, 六角扳手2.5, 六角扳手4 (电池、充电器另售)

规格和设计如有变更, 恕不另行通知

makita®

充电式果树剪
DUP181尽享利落顺滑、省力易用的
修剪体验18V
LITHIUM-ION

makita



全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517
(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)

BL
MOTOR
无刷电机XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

省力高效，切口利落平整

18V
LITHIUM-ION



最大切割能力

Ø30mm



- 四档角度可调
- 适应不同树枝粗细
- 剪切更高效



刀片开口调节按钮

在上刀片闭合的状态下，按住此按钮调节角度。



BL
MOTOR
无刷电机



内置电机传感器能确保刀片与开关平稳同步

即便在低速工作模式下，其开关响应性依然出色，能满足精准修剪的要求。

电源灯



待机模式

临时收纳：作业间歇，可随手将果树剪放入刀鞘。
闭合刀片：扣住开关约3秒别放，直至刀片完全闭合。
恢复正常：快速扣动开关两次，即可切换回正常模式。

自动关机保护

无操作5分钟后

节能待机模式
绿灯闪烁

(扣动开关两次，即可恢复正常工作)

无操作15分钟后

关机
绿灯熄灭

(恢复使用时，请长按电源键，之后扣动开关两次。)

切割深度调节 (5档可调)



即使更换了刀片，切割深度也还能随意调节。
必须闭合上刀片，并长按角度调节按钮3秒以上，方可进行后续操作。



无需拆卸，即可从外部
涂抹刀油，保养更省心。

XPT
高防水性

